

Caractéristiques

- › Le coupe-circuit ACE-CP300A est un sectionneur deux positions qui permet de sécuriser votre parc de batterie pendant l'hivernage. D'un seul geste vous coupez toutes les consommations résiduelles qui pourraient mettre vos batteries en décharge profonde.



Montage

- › **Fixation** en applique.
- › **Raccordement** type M10.

Spécifications

| | |
|------------------------|-------------|
| Référence | 46011-0300A |
| Largeur | 69 mm |
| Longueur | 69 mm |
| Profondeur | 75 mm |
| Tension nominale | 12-24V |
| Courant nominal 12V | 0-300A |
| Courant nominal 24V | 0-150A |
| Courant instantané 12V | 1000A |
| Poids | 268g |