

Convertisseur DC/AC

3 000 W

Référence - 11310-3012P



Le convertisseur DC/AC de la gamme ACE-IPS dispose de série d'une commande déportée filaire. Totalement plug-&-play par branchement sur le port USB, cette commande déportée peut être installée à tout moment et n'importe où dans votre véhicule.

R10 Certification ————— E57*10R-060570



Poids ————— 6.5 Kg

Fabrication française

Caractéristiques Convertisseur

Puissance nominale	3 000 W
Puissance crête	5 000 W
Tension d'entrée	12 VDC
Tension de sortie	220 VAC à 240 VAC
Auto-consommation	0.5 A
Fréquence	50Hz±0.5Hz ou 60Hz±0.5Hz
Qualité longueur d'onde	Pur sinus
Distorsion longueur d'onde	THD <3%
Port USB	5V 1A
Efficience	90 %
Tension entrée admissible	10-15.5 V
Alarme sous-tension	10.5±0.5 V
Protection sous-tension	10±0.5 V
Protection sur-tension	15.5±0.5V
Récupération sous-tension	13±0.5V
Récupération sur-tension	14.8 V±0.5 V



Câbles & bouton ON/OFF déporté fournis

Fonctions de protection

Sous-tension	Alarme et diminution de la tension. Allumage d'une LED rouge.
Sur-tension	Allumage d'une LED rouge puis arrêt complet.
Sur-charge	Allumage d'une LED rouge puis arrêt complet.
Echauffement	Alarme et diminution de la tension. Allumage d'une LED rouge.
Court circuit	Allumage d'une LED rouge.
Inversion tension	Casse fusible.